

**Format fichier Import/export des pièces divers**

Version	Date	Description	Version logiciel
4	15/01/2018	Ajout I/E Champs paramétrables	21.00.05
3	02/05/2017	Amélioration descriptif zones	20.00.04
2	06/03/2017	Ligne ES pour solder une pièce Divers	20.00.04
1	18/10/2010	Quantité US	14.00.02
0	13/03/2008	Originale	11.00.00

## Entête

N°	Obli.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = <b>E</b>
2	O	Nature de la pièce	Code de la nature de pièce
3	O	Date d'effet	Format dd/mm/yyyy
4	N	Date de fabrication	Format dd/mm/yyyy
5	N	Souche	Code de la souche
6	N	Référence	Chaîne de caractères max 50. <b>Si la référence est renseignée, elle ne doit pas exister dans le dossier en import.</b>
7	N	Référence externe	Chaîne de caractères max 50
8	N	Code affaire	Chaîne de caractères max 15
9	N	Code dépôt de sortie	Chaîne de caractères max 15
10	N	Code dépôt d'entrée	Chaîne de caractères max 15
11	N	Code Etablissement	Chaîne de caractères max 17

## Champs paramétrables

N°	Description	Format
1	Type de ligne	Valeur = <b>ED</b>
2	Code du champ	Chaîne de caractères max 25
3	Valeur du champ	Any

ED : Champs paramétrables de l'entête

On répète les colonnes 2 et 3 autant de fois que nécessaires sur la même ligne pour ces 2 types de lignes.

## NOTES

N°	Description	Format
1	Type de ligne	Valeur = <b>NO</b>
2	Note	Chaîne de caractères.

*Si la note comprend des sauts de ligne, elle doit être entre guillemet.*

## Ligne d'article

N°	Obli.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = <b>LA</b>
2	O	Code article	Chaîne de caractères max 25
3	O	Quantité US	Décimal (6)
4	N	Désignation	Chaîne de caractères max 255
5	N	P.U. Brut	Décimal (6)
6	N	Remise ligne	Chaîne de caractères max 30
7	N	P.U. net	Décimal (6)
8	N	Date	date
9	N	Divers	Chaîne de caractères max 20
10	N	N° de lot	Chaîne de caractères max 25
11	N	N° de série	Chaîne de caractères max 25
12	N	Code affaire	Chaîne de caractères max 15
13	N	Frais	Décimal (6)
14	N	Date de péremption	Date
15	N	Date de fabrication	Date
16	N	Divers FEFO	Chaîne de caractères max 20
17	N	Divers 1 FEFO	Chaîne de caractères max 20
18	N	Divers 2 FEFO	Chaîne de caractères max 20
19	N	Divers 3 FEFO	Chaîne de caractères max 20

Pour les pièces de type fabrication :

Ligne de composant

Format identique à ligne article avec comme valeur de type de ligne **LP**

## Champs paramétrables sur ligne pièce

N°	Description	Format
1	Type de ligne	Valeur = <b>LD</b>
2	Code du champ	Chaîne de caractères max 25
3	Valeur du champ	Any

LD : Champs paramétrables des lignes de la pièce, dans le format après chaque ligne « LA » correspondante. On répète les colonnes 2 et 3 autant de fois que nécessaires sur la même ligne.

## Ligne titre

N°	Obli.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = <b>LT</b>
2	N	Désignation	Chaîne de caractères max 255
3	N	Divers	Chaîne de caractères max 20

**Ligne commentaire**

Format identique à la ligne titre avec comme valeur de type de ligne **LC**.

**Ligne de sous-total**

Format identique à la ligne titre avec comme valeur de type de ligne **LS**.

**Ligne de total**

Format identique à la ligne titre avec comme valeur de type de ligne **LZ**.

Lignes de commandes pour Import :

**Solder une pièce divers :**

**ES;REFPIECE**

Cette ligne de commande permet de Solder la pièce Divers portant la référence « REFPIECE ».